

Anleitung zur Portoladung für das Frankiersystem Matrix F2

Überprüfen Sie, ob Ihre Frama Matrix F2 korrekt mit der Telefondose verbunden ist. Das Frankiersystem braucht nur für die Dauer eines Portoabrufes (Kreditladung) oder der Inspektionsladung mit der Telefondose verbunden zu werden. Portoabrufe und die Kommunikation mit FramaOnline sind nur im Admin-Modus möglich. Achtung! Der Admin-Modus ist Passwort (PIN)-geschützt. Benutzen Sie den mit separater Post erhaltenen PIN-Code. Die folgenden Schritte gehen davon aus, dass Sie Ihre Frama Matrix F2 per FramaOnline Freischaltcode und nachfolgender Inspektionsladung freigeschaltet haben.

1. Drücken Sie in der Kostenstellenauswahl die Taste «Admin».



2. Geben Sie Ihren PIN-Code ein. Drücken Sie anschließend die ENTER-Taste, um in den Admin-Modus zu gelangen.

3. Drücken Sie die Taste «i».



4. Drücken Sie auf den «Werkzeugschlüssel».

5. Drücken Sie auf das «Weiter» (Pfeil) Symbol.




6. Wählen Sie «FramaOnline».



7. Wählen Sie «Kredit laden»



8. Geben Sie den gewünschten Ladewert in Euro (mind. g 10.– , max. g 2000.–) ohne Kommastelle ein. Bitte beachten Sie dazu eventuelle Bestimmungen Ihres Vertrages zur Freistempelung von Sendungen.



9. Bestätigen Sie den Betrag mit der ENTER-Taste.

10. Ihre Frama Matrix F2 baut eine Verbindung mit dem FramaOnline Datenzentrum auf. Sollte der Verbindungsaufbau nicht klappen, überprüfen Sie bitte die Modemeinstellungen. Sehen Sie dazu auf der Seite 10 ff der Bedienungsanleitung nach. Die Verbindung kann je nach der Menge der zu übertragenden Daten (Tarifupdate etc.) mehrere Minuten andauern.
11. Die Daten der Transaktion werden angezeigt. Der Ladevorgang ist erfolgreich abgeschlossen. Warten Sie, bis der Bildschirm sich von selbst beendet und drücken Sie die Taste ESC. Drücken Sie den Zurück-Pfeil, um in das Setup Menü 1 zu gelangen. Drücken Sie auf Startup-Log off, um zur Kostenstellenauswahl zu gelangen.
12. Ihre Matrix F2 ist nun einsatzbereit.

FramaOnline Deutschland Erfolgreiche Freigabe Bisheriger Kredit: 0,00 Freigabewert: 200,00 Neuer Kredit: 200,00 Bisher geladen: 200,00 Datum: 12.07.2005
--